Le Bracelet Autonomie

favorise l'autonomie des personnes désorientées

IRIS assistance

Téléassistance : Aide - Protection - Secours

1 UN SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT

1

Votre proche ou patient porte le bracelet **Autonomie**

2

Il se perd en sortant **de la zone de vie.** Cela déclenche une **alerte**

3

La Plateforme d'écoute 24h/24, 7j/7 localise la personne et vous **contacte**

4

Un accompagnement téléphonique **vous guide** jusqu'à **votre proche** ou **patient**

5

La personne est **retrouvée et ramenée chez elle** ou à **l'hôpital**

2 MATERIEL FOURNI

Bracelet de géolocalisation
Autonomie.

Balise de localisation
intérieure.

Adaptateur secteur
et câble micro USB.

Outil de dévérouillage

3 FONCTIONNEMENT DU BRACELET

1 pression sur l'écran de la montre pour voir l'heure.

2 pressions sur l'écran de la montre pour voir le taux de charge.

Le bracelet affiche SOS quand il est en dehors de sa zone de vie ou si l'on presse l'écran pendant + de 4 s.

Mise à jour du bracelet. **Ne retirez pas le cable d'alimentation à ce moment.**

4 LOCALISATION & ZONE DE VIE

4

Estimation de la position du bracelet : toutes les 4 minutes.

Placé à proximité d'une balise, captation du signal émis :
- localisation précise à l'intérieur des bâtiments
- impact très faible sur l'autonomie du bracelet.

En dehors des zones couvertes par les balises, utilisation du système GPS :
- localisation précise à l'exterieur
- impact significatif sur l'autonomie de la batterie.

1

En cas de sortie de zone, **calcul de la position toutes les minutes pour permettre à nos opérateurs d'effectuer un suivi en temps réel du bracelet et de son porteur** :
- impact significatif sur l'autonomie de la batterie.

La zone de vie est une aire géographique dont le rayon peut varier entre 150 m à 100 km maximum :
- modifiable à tout moment en appelant le service support.

5 ALERTE

En moyenne, une sortie de zone de vie est détectée et signalée à la centrale Bluehomecare en moins de 5 minutes.

À tout moment, vous pouvez nous demander un positionnement, au sein ou à l'extérieur de la zone de vie.

La précision de localisation varie de 10 à 50 mètres*.

La centrale de recherche est à votre écoute, 24h/24
au 0800 94 43 43.

**Si le bracelet est hors couverture, la zone d'incertitude est augmentée.*

6 UN SERVICE OPTIMAL

IL N'EST PAS POSSIBLE DE GEOLOCALISER UN BRACELET SI SA BATTERIE EST DECHARGEE

1. Installer les balises dans la chambre et dans les lieux de vie *(Accueil, Salle de restauration…)* selon les habitudes de vie du résident afin de maximiser l'autonomie de la batterie.

2. Charger le(s) bracelet(s) régulièrement -idéalement tous les jours- afin de s'assurer d'une autonomie maximale en cas de sortie de zone.

3. Dans tous les cas, après une sortie de zone, recharger le bracelet de localisation.

En cas de doute, contactez la centrale

0800 94 11 10 Service & appel gratuits

Accessible de 9h à 18h du lundi au vendredi.

7 INSTALLATION DES BALISES

La portée d'une balise de localisation est de quelques mètres en intérieur. **À titre indicatif, une balise peut couvrir une pièce de 25 m2.** Suivant la structure des murs, une balise peut couvrir deux pièces adjacentes.

Nous préconisons d'**installer au moins deux balises pour couvrir les principales zones de vie**, par exemple le salon et la chambre à coucher.

Afin d'assurer une bonne couverture, il faut un minimum de 3 à 4 balises selon les établissements. Leur répartition dans l'établissement est primordiale : **selon les habitudes de vie du résident, le bracelet doit être souvent à proximité d'une balise.**

Installation en hauteur sur un mur (vue dégagée sur la pièce), sans contact direct avec une structure métallique afin d'assurer la meilleure couverture d'une pièce.

8 CHARGE DE LA BATTERIE

Pour rappel, 2 pressions sur l'écran de la montre permettent de voir son taux de charge.

L'autonomie du bracelet dépend de l'usage qui en est fait. **Il est primordial de maintenir le niveau de charge à son maximum le plus souvent possible** afin de s'assurer la plus grande autonomie en cas de sortie de zone.

En institution, nous vous conseillons de créer un protocole de soin dans le cadre du chargement de la batterie.

9 RECHARGE DE LA BATTERIE

1 *Déverrouiller la sécurité afin que le bracelet soit ouvert pour brancher le chargeur*

2

Relier le connecteur mini USB du chargeur dans le connecteur du bracelet.

3



Veillez à introduire le contacteur du câble perpendiculairement à la surface du dessous du bracelet.

4 *Brancher l'adaptateur dans une prise secteur. Lorsque le symbole batterie cesse de clignoter, la charge est terminée.*

Le bracelet se recharge avec un alimentation 5 V standard et un câble de connexion au format mini USB.

Le contacteur mini USB n'est pas symétrique. Si vous rencontrez une résistance pour introduire le contacteur dans le bracelet le contacteur doit être mal positionné.

Ne forcez surtout pas.

10 DEVEROUILLAGE DU BRACELET

Utilisez
l'outil de déverrouillage
et insérez-le ainsi.

Enfoncez l'outil jusqu'à la butée,
le système va s'ouvrir.

Vous pouvez retirer
l'outil de déverrouillage
et mettre le bracelet au
poignet d'une personne.